


- 1º- Dimensione a fonte de corrente contínua de acordo com o tamanho do LEDLINE.
Fonte de 5W = Até 1,5m de LEDLINE e **Fonte de 15W = Até 5m** de LEDLINE.
- 2º- Limpe bem a superfície onde será fixada a luminária, retire o línier da fita dupla-face que está na sua base e aplique o LEDLINE. 
- 3º- Planeje a passagem dos fios até o local onde será instalada a fonte e ligue as luminárias em paralelo, obedecendo a polaridade dos fios preto com preto(-) e vermelho com vermelho(+).
Caso a instalação necessite de prolongamento dos fios, procure utilizar fios polarizados (preto e vermelho) para evitar ligações erradas que podem danificar tanto a luminária como a fonte.
- 4º- Caso esteja utilizando os componentes de Kits da Lumitek, faça o restante das ligações conforme o desenho acima ou procure um profissional eletricista.